

宽带 1>4 模拟视频/同步分配放大器

- 1 路输入和 4 路输出
- 宽带 – 30MHz
- 可调节增益和均衡
- 输入固定
- 输入信号 LED 灯指示
- 适用于模拟 SDTV/HDTV 视频或同步信号

DVA 1714 是紧凑的通用宽带模拟分配放大器，适用于任何模拟 SDTV 和 HDTV 视频信号。

该模块能被用于模拟 SDTV 两电平同步脉冲，黑电平参考和模拟 HDTV 三电平同步脉冲。

功能包括一个输入固定，用户可调节增益和电缆均衡。
提供 LED 灯指示信号和电源。



技术规格

输入	1x75 Ohm BNC 连接头
	兼容输入信号 SDTV 复合视频 (NTSC/PAL) SDTV 分量模拟视频 HDTV 分量模拟视频 SDTV 两电平同步(或黑场) HDTV 三电平同步 回波损耗 >31dB 到 30MHz 输入增益调节范围 +/-2.5dB 输入电缆均衡调节 0-8dB 输入固定 输入信号检测 (LED)
输出	4x 模拟视频/同步输出
	75 Ohm BNC 连接头 回波损耗 >22dB 到 30MHz
性能	频率响应: -3dB@30MHz (最小均衡) -3dB@37MHz (最大均衡) +/-0.1dB 到 10MHz
	信噪比 >60dB(RMS)
电源	+12VDC 电源 (支持 8-24VDC 输入范围)
物理	尺寸: 138mm x 90mm x 22mm – 包括连接头 重量: 220g
环境	5-40°C 90% 湿度 (非凝结)
型号#	DVA 1714 - (EAN# 4250479321182)
包括	模块, 电源

电源适配器选件

模块包括 1 个 AC 电源。以下是电源适配器选件。



P-TAP 1000
使用标准电池
P-TAP 电源



XLR 1000
使用标准 4 针 XLR
摄像机电池电源