

yellobrik 19" 1RU 机架

- 紧凑型 1RU 设计
- 最多可容纳 14 个 yellobrik
- 外部 12VDC 电源输入
- 主电源和备用电源选项
- 电源故障报警 GPI 输出
- 可调节的 19 英寸安装支架，用于内嵌框架




RFR 1200 是一款紧凑型 1 RU 高安装机架，专为 yellobrik 设计。最多可垂直安装 14 个 yellobrik，并通过机械方式固定到位。每个插槽都有自己的集成电源连接器，连接在中央电源总线上，总供电量可达 200 瓦。



该机架有两个外部 12V 直流电源输入。如果所有连接设备的总功率低于 100 瓦，“电源 1”将作为主电源，“电源 2”作为备用电源。前面板上设有状态指示灯以及电源故障报警的 GPI 连接。

虽然该机架可容纳所有 yellobrik（除 OCM、OSP、OTR 1441、OTR 1442、OTR 1A41 和 OTR 1A42 之外），但它特别适合用于 yellobrik 光纤转换器，这类转换器通常使用数量较多。



在一侧预留了空位，以便将光纤环路从前部铺设至后部，实现极为整洁的安装布局。安装模块后，从前方能够看到模块光纤的接收（RX）和发射（TX）活动指示灯。为保护光纤线缆及其连接，可对 19 英寸安装支架进行重新定位，使机架呈内凹状态。

集成电源总线上的电源连接器

如需安装更宽的模块（例如 IDC 1411），可以将底部的垫片支架拧下，腾出空间以容纳此类模块。

技术规格

功率输入	1 x 12VDC 主电源输入 连接头: Molex Mini Fit Series5557
	1 x 12VDC 冗余电源输入 连接头: Molex Mini Fit Series5557
	电源指示灯在机架正面 主电源和备用电源故障 GPO 报警输出
尺寸	19" 机架 x 1RU 高 x 145mm 深
重量	1.6 kg - 没有安装模块或电源
型号 #	RFR 1200
可选配件	RPS A100 AC 到 DC 桌面电源模块 12V/8A (分别配备无 / (N/EU/US/UK) EU / US / UK 插头)
	(用于冗余 100 瓦应用或用于非冗余 200 瓦应用时使用 2 个单元)
	RXT 1001 机架电源的电源固定架
包括	机架组件 (空) 和 14 个模块固定支架



机架背面，展示了电源连接器以及一块可选的外置电源适配器（使用第二块适配器以实现冗余保护）



模块被牢固地固定在相应位置

可选配件



RPS A100: 100W 电源



RXT 1001: 电源固定架



注意: 如果机架框架中安装的是高功率模块，请在框架的上方和下方至少留出 0.5 个机架单元的空位，并尽可能在模块的两侧提供空插槽，以确保有充足的气流，防止过热风险。

高功率模块

CHD 1412	CDH 1411	CHD 1402	IDC 1411	PDM 1484-B
CDH 1812	CDH 1813	CQS 1462	CQS 1441	PDM 1484-D

