

R FR 5013

fiber SERIES 5000
CardModules

2RU 无源模块的机架安装机箱

描述

Series 5000 系统的主要构建模块是机架。RFR 5013 是 2RU 机架安装机箱，最多可容纳12个 Series 5000 无源光模块（这些模块不需要电源），支持从机架后部安装。

这是一种方便的低成本解决方案，可将多个无源模块容纳在尺寸相同的机架中，从而匹配标准 2RU RFR 5012 电动机架。

该结构极其坚固，适合演播室安装和最严苛的移动应用。



特点

- 高品质钢结构，高 2RU
- 紧凑，深度很小，非常适合移动应用
- 最多可容纳12个无源 Series 5000 模块
- 从背面安装模块



无源光纤模块



显示的机架中已安装了一些无源光纤模块（不包含模块）

2RU 无源模块的机架安装机箱

规格

机械	
尺寸	2 RU 高 x 325mm 深
安装	标准19英寸机架安装
重量 (空)	2.5 Kg (未安装模块)
连接数	机架后部的所有光纤连接
容量	
处理模块	多达12个 Series 5000 无源光纤模块 (任何混合物)
连接数 (模块)	
连接类型	在与后面板相连的各个模块上提供了光纤连接。
电气规格	
功率	非需要 (被动)
周围	
温度	5°C 到 40°C
湿度	90%最大非冷凝

订购信息

型号 #	零件号	描述	包括
R FR 5013	6155005013	2RU 被动式机架	机架和参考手册 (在 CD 上)